TY Series

EMI & TEMPEST FILTER SIGNALS

These filter modules, for 1 pair or 1 quart circuits are intented for the protection of the following lines:

- Telephone PSTN
- Dedicated lines
- Data transmissions
- Ancillary
- MIC connections
- ISDN connections
- ADSL connections
- LAN 100 base T

Three levels of attenuation are available thus covering the requirements of EMI-RFI and TEMPEST.

They can be assembled directly on to the filter panel of a Faraday cage or in a case.

FILTRES EMI & TEMPEST SIGNAUX

Ces modules filtres, pour circuits 1 paire ou 1 quarte sont destinés à la protection des lignes suivantes :

- *Téléphone RTC*
- *Lignes spécialisées*
- *Transmission de données*
- *Servitudes*
- *Liaisons MIC*
- *Liaisons RNIS*
- *Liaisons ADSL*
- *Ethernet 100 base T*

Ils sont déclinés en 3 niveaux d'atténuation couvrant ainsi les exigences EMI-RFI et TEMPEST.

Ils peuvent être montés directement sur le panneau porte-filtres d'une cage de Faraday ou être intégrés dans un coffret.

GENERAL INFORMATION

Filter modules for 1 pair or 1 quart circuits.

PRESENTATION

Nickel plated metal case,
2.8 mm silver plated copper snaps,
Feed through mounting,
Resin sealing, flame retardant V0.

MOUNTING

Feed through mounting.
Attachment by nut and waved spring washer (maximum torque value : 40 Nm).

CONNECTION

By flat receptacles 2.8 mm

By soldering :
Soldering temperature : 280°C
Soldering time : 6 s

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: – 40°C + 85°C
Insulation resistance : >100 MΩ

OPTION

Mounting inside EMC cabinet on demand.
(refer pages 68 to 71).

GÉNÉRALITÉS

Modules filtres pour circuits 1 paire ou 1 quarte.

PRÉSENTATION

Boîtier métallique nickelé,
Languettes 2,8 mm en cuivre argenté,
Montage passe-paroi,
Obturation par résine, auto extinguible V0.

MONTAGE

Montage passe-paroi,
Fixation par écrou et rondelle élastique (couple de serrage max. : 40 Nm).

RACCORDEMENT

Par clips femelles 2,8 mm

Par soudure :
Temperature de soudage : 280°C
Temps de soudage : 6 s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation : – 40°C + 85°C
Résistance d'isolement : >100 MΩ

OPTION

Montage en coffret sur demande.
(voir pages 68 à 71).



(TY) 1 pair



(TY) 1 quart

Dimensions in mm

N° Specification		L (mm)	Use	Test voltage (V_{DC})	Current max. (A)	Characteristic Impedance differential mode Zc (Ω)	Ohmic resistance per line (±20%)		Max. use frequency	Between pairs crosstalk	Attenuation curve	Approximative Weight (g)	
1 pair	1 quart						1 pair	1 quart				1 pair	1 quart
TYT - S103 - 2	–	70	100 V_{DC}	140	3	–	0,14	–	–	–	1	310	–
TYT - S201 - 2	–	70	250 V_{DC}	350	1	–	0,6 ±10%	–	–	–	1	310	–
TYM - S250 - 2	–	70	250 V_{CA} 50/60 Hz 600 V_{DC}	2121	2	–	0,16	–	–	–	2	300	–
TYT - S250 - 2	–	112		2121	2	–	0,3 ±10%	–	–	–	2	400	–
TYL - 0005 - 2	–	11	RTC 4800 Bauds 200 V_{DC}	400	0,5	600	3	–	5 kHz	–	1	250	–
TYM - 0005 - 2	–	57		400	0,5	600	6	–	5 kHz	–	1	300	–
TYT - 0005 - 2	–	112		400	0,5	600	12	–	5 kHz	–	1	400	–
TYL - 0019 - 2	TYL - 0019 - 4	11	19 200 Bauds 200 V_{DC}	400	0,3	600	1,5	1,5	50 kHz	>40 dB	2	220	230
TYM - 0019 - 2	TYM - 0019 - 4	42		400	0,3	600	3	3	50 kHz	>40 dB	3	265	275
TYT - 0019 - 2	TYT - 0019 - 4	70		400	0,3	600	4,5	4,5	50 kHz	>40 dB	3	300	315
TYL - ADSL - 2	TYL - ADSL - 4	11	ADSL 8 Mbits/s 200 V_{DC}	400	0,5	600 → 100	0,55	0,5	1 MHz	>40 dB	3	215	220
TYM - ADSL - 2	TYM - ADSL - 4	42		400	0,5	600 → 100	1,1	1	1 MHz	>40 dB	4	255	260
TYT - ADSL - 2	TYT - ADSL - 4	57		400	0,5	600 → 100	1,8	1,7	1 MHz	>40 dB	4	280	280
TYL - 0144 - 2	TYL - 0144 - 4	11	144 kbits/s 200 V_{DC}	400	0,5	100 / 120	0,72	0,65	1 MHz	>40 dB	4	220	220
TYM - 0144 - 2	TYM - 0144 - 4	42		400	0,5	100 / 120	1,3	1,3	1 MHz	>40 dB	5	260	260
TYT - 0144 - 2	TYT - 0144 - 4	57		400	0,5	100 / 120	2	1,8	1 MHz	>40 dB	5	280	280
TYL - 0512 - 2	TYL - 0512 - 4	11	512 kbits/s 200 V_{DC}	400	0,5	100 / 120	0,45	0,3	5 MHz	>35 dB	5	220	220
TYM - 0512 - 2	TYM - 0512 - 4	42		400	0,5	100 / 120	0,7	0,65	5 MHz	>35 dB	6	260	260
TYT - 0512 - 2	TYT - 0512 - 4	57		400	0,5	100 / 120	1,35	1,15	5 MHz	>35 dB	6	280	280
TYL - 2048 - 2	TYL - 2048 - 4	42	2,048 Mbits/s 200 V_{DC}	400	0,5	100 / 120	1,1	1	10 MHz	>35 dB	6	260	260
TYM - 2048 - 2	TYM - 2048 - 4	57		400	0,5	100 / 120	1,4	1,2	10 MHz	>35 dB	7	280	280
TYT - 2048 - 2	TYT - 2048 - 4	70		400	0,5	100 / 120	2,2	2,1	10 MHz	>35 dB	7	300	300
–	TYT - 100T - 4	51,6	LAN 10/100 base T - 100 V_{DC}	250	0,3	100	–	1,2	100 MHz	–	9	–	150
1 paire	*1 quarte*	*L (mm)*	*Utilisation*	*Tension d'essai (V_{CC})*	*Intensité max. (A)*	*Impédance caractéristique mode differentiel Zc (Ω)*	*1 paire*	*1 quarte*	*Fréquence d'utilisation max.*	*Diaphonie entre paires*	*Courbe d'atténuation*	*1 paire*	*1 quarte*
Référence							*base T*					*Masse approximatif (g)*	







How to order	Serie	Performance	–	Use	Number of leads	Codification à la commande
	TY, MY	–, L, T, M		0005	4, 2	
	Famille	*Performance*		*Utilisation*	*Nombre de fils*	

General information

Généralités

PHENOMENA — *LES PHÉNOMÈNES*



Radio frequency and electromagnetic interference
Interférences électromagnétiques et radiofréquence





Nuclear electromagnetic pulse
Impulsions électromagnétiques d'origine nucléaire



Note : Generally the filters are mounted in the coupling zone.
Sécom : Safety of communication
- Sécurité de communication
- Anticompromission

FUNCTION OF A FILTER OR OF A PROTECTION SYSTEM

The function of an antiparasitic filter is to reduce the disturbance level to an admissible value to comply with the different standards or to reduce the sensitivity of an appliance within a given frequency range.

For certain applications (HEMP - Lightning) protection against overvoltage is integrated into or added to the filter.

RÔLE D'UN FILTRE OU D'UNE PROTECTION

La fonction d'un filtre antiparasites est de réduire le niveau des perturbations à une valeur admissible pour le respect de différentes normes, ou diminuer la sensibilité d'un matériel (susceptibilité) dans un spectre de fréquence déterminé.

Pour certaines applications (IEMN - Foudre), une protection contre les surtensions est intégrée ou associée au filtre.

OPERATING MODE OF A FILTER

Antiparasitic filters are of the mismatched "Low-pass" type, except for special applications in telephone networks or in data transmission where they can be matched with impedance values of 50, 75, 100,120 or 600 Ohms in their band pass-range.

These filters operate by impedance mismatch in the frequency in which they are to provide their efficiency called "insertion loss".

When selecting the structure of a filter, it is necessary to take into account the source and load impedance values, within the frequency range for which the disturbance level is to be reduced.

MODE D'ACTION D'UN FILTRE

Les filtres antiparasites sont du type "passe-bas" non adaptés, sauf applications particulières pour des circuits téléphoniques, ou de transmission de données où ils peuvent être adaptés en impédance de 50, 75, 100,120 ou 600 Ohms dans leur bande passante.

Ces filtres agissent par désadaptation d'impédance dans la gamme de fréquences pour laquelle on souhaite leur efficacité appelée "affaiblissement d'insertion".

Le choix de la structure d'un filtre doit donc s'effectuer en tenant compte des impédances de source et de charge supposées, dans la gamme de fréquences pour laquelle on veut réduire le niveau des perturbations.

ACTION OF A PROTECTION SYSTEM

A protection system acts as follows :

MODE D'ACTION D'UNE PROTECTION

Le principe d'action d'un système de protection est le suivant :



The first (1st) stage consists of a surge arrester allowing high currents due to lightning or NEMP to be dispersed.

The second (2nd) stage consists of a low pass filter which allows the attenuation of the residual voltage caused by the above. This also ensures the electromagnetic integrity of the shielded cage (Faraday cage). In function of the system a suitable component is inserted between the two stages to ensure correct operation.

Le 1er étage, constitué d'un parasurtenseur permet l'écoulement à la terre des forts courants dus à l'agression foudre ou IEMN.

Le 2e étage, constitué d'un filtre passe-bas, permet d'atténuer la tension résiduelle due à l'agression. De plus, le cas échéant, il conserve l'intégrité électromagnétique de l'enceinte blindée (cage de Faraday). L'insertion d'un élément de coordination entre les deux étages permet le fonctionnement correct du système.

General information

Généralités

SELECTION OF A FILTER STRUCTURE

The selection of a structure is determined according to the attenuation desired at the lowest frequency, considering the source and load impedance values and the slopes of attenuation possible for the Fc cutoff frequency of the filter.



Filter Structures / *Structure des filtres*

INSERTION LOSS

Definition : Antiparasitic filters generally operate by impedance mismatch within a given frequency range.

The insertion loss of a filter in a supply or transmission circuit is defined as the ratio between the voltage values occuring at the line terminal leads immediately after the insertion point, before and after insertion.

Different standards specify the attenuation measurement possibilities in asymmetric (common mode) or symmetric (differential mode) attenuation, measurements performed on load or no-load circuits.

The following standards are applicable :

Standard GAM T 21
Standard MIL STD 220 C
Standard CISPR Edition 17

The insertion loss performance is specified in the catalogue, measured according to the standard GAM T 21 or MIL STD 220 C in no-load conditions under an impedance of 50 Ω. This measurement enables to check the compliance of the manufactured batch and to compare certain filters.

The real efficiency of a filter on an equipment can only be obtained by disturbance measurement taking into account the source and operating impedance.

For signal or data transmission filters usually defined in matched impedances, attenuation in the pass-band is measured according to the standard MIL 18327 E.

Note : The insertion attenuation curves of **EXXELIA TECHNOLOGIES** filters are curves whose attenuation is guaranteed on load and at rated current.

CHOIX DE LA STRUCTURE D'UN FILTRE

Le choix de la structure doit être défini suivant l'affaiblissement souhaité à la fréquence la plus basse, en tenant compte des impédances de source et de charge et des pentes d'atténuation possibles à partir de la fréquence de coupure Fc du filtre.



Attenuation by structure / *Atténuation par structure*

AFFAIBLISSEMENT D'INSERTION

Définition : Les filtres antiparasites agissent en général par désadaptation d'impédance dans une gamme de fréquences données.

L'affaiblissement d'insertion d'un filtre, dans un circuit d'alimentation ou de transmission, est défini comme le rapport des tensions apparaissant aux bornes de la ligne immédiatement après le point d'insertion, avant et après insertion.

Différentes normes définissent les conditions de mesure d'atténuation asymétrique (mode commun) ou symétrique (mode différentiel), sur circuit à vide ou en charge.

On peut citer :

*Norme **GAM T 21***
*Norme **MIL STD 220 C***
*Norme **CISPR Publication 17***

Les performances d'affaiblissement d'insertion sont généralement indiquées sur catalogue, mesurées suivant normes GAM T 21 ou MIL STD 220 C à vide sous impédance de 50 Ω. Cette mesure permet de vérifier la conformité de lot de fabrication et de comparer certains filtres.

L'efficacité réelle d'un filtre sur un matériel ne peut être obtenue que par des mesures de niveau de perturbation tenant compte des impédances de source et d'utilisation.

Pour des filtres de SIGNAUX ou transmissions de données généralement définis en impédances adaptées, l'affaiblissement dans la bande passante est mesuré suivant la norme MIL 18327 E.

*Nota : Les courbes d'affaiblissement d'insertion des filtres **EXXELIA TECHNOLOGIES** sont des courbes dont l'atténuation est garantie en charge sous intensité nominale.*

General information

Généralités

TECHNOLOGY OF THE COMPONENTS

1 - The capacitors

The capacitors are usually made of plastic film (polyester or metallized polypropylene, hence self-healing) of coaxial shape for feed through installation. The capacitors are non-inductive by metal spraying of the terminals and by-pass mounting means that the resonance of the capacitor is at a very high frequency.

2 - The inductors

The inductances shall comply with the following criteria :

- Unsaturation of the the magnetic circuit at rated current of the filter.
- Circuit response within the frequency range to be protected.
- Minimum voltage drop mainly for the a.c. voltage system filters (50 Hz - 400 Hz).
- Minimum dissipation in copper.

The most commonly used magnetic materials are : Powdered iron, Permalloy (iron-nickel alloy), ferrite and oriented-grain iron circuit.

3 - Peak limiting components

Lightning arresters, varistors, Zener or Transil diodes… etc, are selected in relation to the pulse currents defined to comply with an assigned residual voltage.

4 - The connections

The connections are usually made of tinned brass or copper, screw or solder terminals according to the current level.

5 - frames or cases

Usually made of tinned steel, nickel-plated brass or stainless steel.

MAIN SELECTION CRITERIA

1 - For a filter

a) Desired attenuation at the lowest frequency to be protected.
The attenuation of a filter varies depending on frequency. Usually the lowest frequency to be protected is chosen.

b) Rated current of the circuit (I_R).

Maximum peak currents :

- 2 I_R during 30 s
- 4 I_R during 5 s
- 10 I_R during 1 s

c) Operating voltage: direct current, 50-60-400 Hz alternating current and other frequencies.

d) Desired or assigned dielectric test voltage.

e) Operating temperature range.

f) Leakage current (if applicable).

g) Voltage drop (if applicable) or ohmic resistance of the circuit.

h) Mechanical or climatic environmental stress.

Note : For SIGNALS or data transmission circuits
- Frequencies and signal shapes.
- Characteristics impedance of the circuits.

TECHNOLOGIE DES CONSTITUANTS

1 - Les condensateurs

Les condensateurs sont en général réalisés en film plastique (polyester ou polypropylène métallisé, donc autocicatrisables) de forme coaxiale pour montage en traversée de paroi. Les capacités sont aselfiques par shooppage des armatures et le montage en by-pass permet de situer la résonance propre du condensateur à une fréquence très élevée.

2 - Les inductances

Les inductances sont prévues pour respecter les critères suivants :

- *Non-saturation du circuit magnétique à l'intensité nominale du filtre.*
- *Réponse du circuit dans la gamme de fréquences à protéger.*
- *Chute de tension minimale principalement pour les filtres de réseau alternatif (50 Hz - 400 Hz).*
- *Dissipation minimale dans le cuivre.*

Les matériaux magnétiques les plus couramment utilisés sont : Poudre de fer, Permalloy (alliage fer-nickel), ferrite et circuit fer à grains orientés.

3 - Les composants d'écrêtage

Les éclateurs, varistances, diodes Zener ou Transil…, sont choisis en fonction de courants impulsionnels définis pour le respect d'une tension résiduelle imposée.

4 - Les connexions

Les connexions sont réalisées généralement en laiton étamé ou cuivre, bornage à vis ou à souder suivant le calibre d'intensité.

5 - Les corps ou boîtiers

Généralement en acier étamé, laiton nickelé ou acier inoxydable.

PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX

1 - Pour un filtre

a) Affaiblissement souhaité à la fréquence la plus basse à protéger. L'atténuation d'un filtre évolue en fonction de la fréquence, généralement choisie pour la plus basse à protéger.

b) Courant nominal du circuit (I_R).

Surintensités admissibles :

- *2 I_R pendant 30 s*
- *4 I_R pendant 5 s*
- *10 I_R pendant 1 s.*

c) Tension de service : courant continu, courant alternatif 50-60-400 Hz et autres fréquences.

d) Tension d'essai diélectrique souhaitée ou imposée.

e) Gamme de températures d'utilisation.

f) Courant de fuite (éventuellement).

g) Chute de tension (éventuellement) ou R ohmique du circuit.

h) Contraintes d'environnement mécanique ou climatique.

Nota : Pour SIGNAUX ou circuits de transmission de données
- *Fréquences et formes de SIGNAUX.*
- *Impédance caractéristique des circuits.*

General information

Généralités

2 - For a protection system

In addition to the criteria already mentioned :

- Origin, shape and amplitude of the interfering currents.
- Residual voltage admitted by the equipment or system to be protected.

RECOMMENDATIONS FOR FILTER AND PROTECTION SYSTEM INSTALLATION

Installation is crucial to ensure the performance of the filter.

We recommend feed through mounting as it avoids high frequency coupling between input and output cables.

The surface accommodating the filter shall be conductive, stripped clean, covered with a conductive coating and integrated into the reference earth of the equipment.

The tubular filter frames or the copper or brass connections shall be under no stress. The torque values for the attachment and coupling fittings shall be complied with.

2 - Pour une protection

En plus des critères précédents :

- *Origine, forme et amplitude des courants de l'agression.*
- *Tension résiduelle admise par le matériel ou système à protéger.*

RECOMMANDATIONS POUR MONTAGE DES FILTRES ET PROTECTIONS

Le montage est déterminant pour garantir les performances du filtre.

Nous conseillons de toujours privilégier le montage en traversée de paroi qui permet d'éviter le couplage en haute fréquence entre les câbles d'entrée et de sortie.

La surface d'assise sur laquelle repose le filtre doit être conductrice, décapée, munie d'un revêtement conducteur qui fait partie de la masse de référence du matériel.

Aucune contrainte ne doit être exercée sur les corps des filtres tubulaires ou sur les connexions en cuivre ou laiton. Les couples de serrage des fixations et raccordements doivent être respectés.

Tubular filters
Filtres tubulaires



Examples of installation on cabinets or cases / Exemples de montage sur armoire ou coffret

To be avoided:

- Looping of the input and output cables.
- Running high energy cables and low energy cables side by side.
- Mounting L structures in the wrong direction.
- Grounding cable too long.

À éviter :

- *Bouclage des câbles entrée-sortie.*
- *Cheminement contigu des câbles énergie et des câbles bas niveau.*
- *Mauvais sens de montage pour les structures en L.*
- *Tresse de mise à la masse trop longue.*

Manufacture and inspection chart

Diagramme de fabrication et contrôle